

stinger

fire detection

GRUPO **BSKY BRASIL**
FIRE DETECTION



DADOS TÉCNICOS

Tensão de operação:	18-26V
Consumo em supervisão:	≤ 500 µA
Consumo em alarme:	10 mA
Capacidade de contato:	DC30V 1A, AC125V 0.3A
Indicador Led:	Apagado = Desativado, Aceso = Ativado.
Temperatura de operação:	-10 ~ +55°C
Humidade relativa:	≤95% sem condensação
Dimensão:	120×85×34 mm
Peso:	100g
Cor:	branca
Grau de proteção:	IP20

CUIDADO

- Instale este dispositivo em quadro de comando apropriado.
- Não instale o dispositivo de detecção até que a construção esteja concluída.
- Não armazene este dispositivo de detecção onde ele pode ser contaminado por extrema sujidade, poeira ou humidade.
- Para evitar mau funcionamento ou perda de garantia, todos os produtos fornecidos por nós, devem ser reparados por nosso departamento técnico.

Instrução de instalação / fiação

Módulo de Relé para Comando Manual
Modelo: **IM5Ei/D**

Atuação

O módulo de relé para comando manual é um complemento do sistema de proteção contra incêndio usado para o controle manual, ou seja, é usado pelo operador para ligar ou desligar qualquer equipamento de controle externo, apenas pressionando o botão verde correspondente na porta da central de alarme de incêndio. Assim o módulo de relé recebe o comando da central de alarme de incêndio e ativa suas saídas de contato seco NA / NF.


Com a utilização do módulo de relé, mesmo quando a CPU da central não funciona, ainda podemos atuar o equipamento de controle externo.

O módulo de relé controla principalmente equipamentos de proteção contra incêndio importantes, como bomba de proteção contra incêndio, bomba de pulverização, ventiladores positivos, exaustor de fumaça. Ela pode ser usada junto com o módulo de entrada IM5Ei e obter os sinais de feedback.

Os parâmetros específicos devem estar em conformidade com a disposição do projeto do sistema de alarme de incêndio. Este dispositivo segue as especificações de instalação conforme a norma ABNT NBR 17240.

Requisito para instalação e fiação

O tipo e tamanho de cabo recomendado é um cabo de 2 vias flexível cuja área seccional é de 1,5 mm².



TERMINAIS DE LIGAÇÃO

C +, C -: Ligação com bornes específicos na placa principal da central.

K1, K2: Saída de contato seco NA

K3, K4: Saída de contato seco NF

X1, X2: Entrada para acionamento externo 24Vdc.

DIMENSÕES

